

Firmware Release Note for R1754

- ① Veröffentlichungsdatum: 31. Dezember 2013
- ② Versionsnummer der Firmware : R1754
- ③ Nachfolgend die Auflistung der Änderungen seit Firmware R1692

1 Anpassung der Musikdatenbankstruktur


※ Achtung!

Bitte starten Sie unbedingt nach dem Update der Firmware im Setup unter MusikDB eine Datenbankprüfung. Die Datenbankprüfung kann je nach Datenbankgröße mehrere Minuten dauern


1-1. Künstleransicht, Genreansicht und Titelsicht wurden im Setup hinzugefügt



1-2. Das Problem, das mehrere gleichnamige Alben im gleichen Album zusammengefasst wurden wurde gelöst




Wenn Sie eine CD rippen möchten und ein Album mit dem exakt gleichen Albumnamen existiert bereits in der MusikDB, dann erscheint der links angezeigte Dialog. Wenn Sie Abbrechen bestätigen haben Sie die Möglichkeit den Albumnamen abzuändern. Bei OK wird das neue Album im gleichen Album wie das vorhandene Album abgelegt



Nach dem ändern des Albumnames und der Bestätigung mit OK wird die CD entsprechend eingelesen.

1-3. Änderung der Namenstruktur in der MusikDB beim Albumnamen



Beim Rippen von CD's wird zukünftig der Künstlernamen an den Albumnamen angehängt
* Zuvor : Eminem-Recovery
* Danach : **Eminem-Recovery / Eminem**

1

1-4. Übernahmemöglichkeit des Ordernamens als Albumname beim manuellen Import in die MusikDB



Im Fall das Sie CD's oder Titel manuell importieren möchten und diese Daten sind in einer Ordnerstruktur befinden, die als Ordernamen den Albumnamen nutzt können Sie mit dieser Funktion den Ordernamen als Albumnamen übernehmen


1-5. 'Kopieren' oder 'Verschieben' beim Import in die MusikDB



Beim Import in die MusikDB erscheint nun vorab der links aufgezeigte Dialog

※ Wenn Sie 'Verschieben' auswählen, das ist der Import (nur wenn die Daten auf dem gleichen Datenträger wie die MusikDB kopiert wurden) wesentlich schneller. Achtung. Die Datei ist danach am Originalort nicht mehr vorhanden (Es bleiben aber leere Ordner und nicht importierbare Dateien zurück)

1-6. Titelnummer am Ende des Titelnamens



Jeder gerippte Titel wird zukünftig mit der der Nummer angezeigt an welcher Stelle sich der Titel auf der CD befunden hat.


1-7. Ausgabe des ausgewählten Albums und Anzeige der Sortierung



- 1) In der Albumansicht wird zukünftig nur noch der ausgewählte Albumname unten angezeigt und nicht alle sichtbaren Albumnamen.
- 2) Es gibt 3 mögliche Sortierungen. Diese sind an der Überschrift zu erkennen.
 - * Album : Originale Sortierfolge
 - * Album(A ----> Z) : Alphabetische Sortierung aufsteigend



1-8. Hinzufügen/Änderung der Anzeigegruppen





- 1) Diskografie wurde in 'Künstler/Album' geändert
- 2) Ansicht 'Künstler / Titel' hinzugefügt

2 Diashow

Während der Musikwiedergabe können nun Bilder abgezeigt werden.


- ① Bereiten Sie entsprechende Bilder auf der Festplatte oder einem USB-Laufwerk vor.
- ② Spielen Sie einen Titel ab. ③ Drücken Sie während der Wiedergabe die Menütaste. ④ Wählen Sie Diashow aus. ⑤ Wählen Sie Ihr Bildverzeichnis aus und bestätigen Sie mit OK. ※ Die Diashow ist nur in der Zufallswiedergabe und der normalen Wiedergabe möglich

2-1. Diashow Effekte




Es stehen 6 verschiedene Effekte im Setup zur Verfügung

2-2. Diashow Anzeigzeit



Sie können die Anzeigzeit und den entsprechenden Übergangseffekt nach Ihren Wünschen auswählen.
✘ Anzeigzeit : Die Zeit wie lange ein Bild angezeigt wird.
✘ Effektzeit : Die Zeit wie lange der Übergangseffekt angezeigt wird.

3 Funktion zum manuellen Scannen nach Netzwerkgeräten hinzugefügt





Es wurde die Funktion 'Durchsuche Netzwerk' hinzugefügt. Damit kann nach Geräten die das Sambaprotoll verwenden gesucht werden.

Wählen Sie 'Durchsuche Netzwerk' um nach neuen Datenquellen zu suchen und wechseln Sie anschließend auf 'Net' um die gefundenen Quellen auszuwählen

✘ Abhängig von Ihrer Netzwerkkumgebung kann das Durchsuchen des Netzwerks einige Zeit dauern

4 Scrollgeschwindigkeit



Bei Texten, die länger als der Anzeigebereich sind können zukünftig die Geschwindigkeit des Scrolltext geändert werden.

Diese Einstellung kann im Setup unter System eingestellt werden. Standard



5 Verschiedene Tasten auf die F-Tasten (F1-F12) auf eine per USB angeschlossene Tastatur gelegt

F1 : Info
F2 : Stumm
F3 : Lautstärke -
F4 : Lautstärke +
F5 : Play/Pause
F6 : Stop

F7 : Aufnahme
F8 : Now playing (was wird aktuell abgespielt)
F9 : Suche
F10 : Menu
F11 : Lesezeichen
F12 : Favorite

3

6 Einstellung für die Festplattenabschaltung




Es kann die Abschaltzeit für die Festplatte eingestellt werden. Wenn in dieser Zeit kein Zugriff auf die Festplatte stattfindet, wird diese abgeschaltet

✘ Wenn die Festplatte abgeschaltet wurde dauert es 3-5 Sekunden bis das Gerät bei

7 Automatische Anzeige des CD-Inhalts


Wenn eine neue CD eingelegt wird wird automatisch auf die Inhaltsanzeige gewechselt

8 Warnmeldung bei Ändern des Zielqualitätseinstellungen beim Ripformat



Wenn der X10 noch nicht alle Titel in das gewählte Zielformat konvertiert hat und wenn währenddessen die Komprimierungsqualität verändert wird, wird zukünftig eine Warnmeldung angezeigt, da bei entsprechender Änderung die noch nicht konvertierten Titel in das neue Format konvertiert werden.

9 Änderung des Zeitformats



Die Anzeigeeoptionen für die Uhrzeit wurden geändert
✘ Standard ist die 24 Stunden Anzeige.

10 Verbesserung der MusikDB-Backupfunktion

Die Backupfunktion wurde wie folgt geändert

- 1) Beim Backup wird zukünftig der Titel, das Album und die Alumbilder der MusikDB mit dem Backup abgeglichen.
- 2) Wenn es einen Unterschied zwischen der MusikDB und dem Backup gibt werden Dateien aus dem Backup gelöscht, die in der MusikDB nicht vorhanden sind aus dem Backup gelöscht und anschließend die Dateien aus der MusikDB nachsynchronisiert.

11 Funktion zum Erzeugen von Ordnern hinzugefügt



Es können Ordner im Browser wie folgt erzeugt werden

- ① Wechseln Sie im Browser auf den Datenträger (HDD oder USB) und bestätigen Sie mit OK
- ② Öffnen Sie mit der Taste Menu und wählen Sie 'Ordner anlegen'
- ③ Geben Sie den Ordernamen ein und bestätigen Sie mit ok.

12 Fehler mit dem Abspiel

Es wurde ein Fehler im Zusammenhang mit den virtuellen Abspiellisten behoben. Hier wurden teilweise andere Abspiellisten überschrieben

13 Aktualisierung der Coverdownloadfunktion(Google, Amazon, etc)

Die entsprechende Funktion wurde angepasst

14 Anderes

- 1) Die Popupidialoge (Taste Menu) sind nun 10% transparent
- 2) Fehler im Zusammenspiel mit Simfy behoben welches zu einem fehlerhaften Login führt
- 3) Unterstützung des deutschen Tastaturlayouts (Sprache muß hierzu auf Deutsch eingestellt sein)
- 4) Update im Bezug auf die FreeDB installation für die Offline-Nutzung. Die neuste Version der FreeDB kann nur mit diesem Update genutzt werden
- 5) Änderungen an der Zeichenkodierung wirken sich nun auch aus wenn die CD sich noch im Laufwerk befindet
- 6) Diverse Änderungen am Microcode
- 7) Diverse Änderungen/Anpassungen am Webinterface