

COCKTAILAUDIO MULTIPLAY 8

WLAN-Radio, Audio und Video-Jukebox, Web-TV, Kochhilfe, Radiowecker, Wetterstation, Videotelefon, Surfstation, Digitaler Bilderrahmen, mobiles Partyradio, Sonos Control Point, und vieles mehr ...



Color: Red
rot Green
grün Blue
blau Black
schwarz

Chipsatz	Rockchip 3066 (Dualcore ARM Cortex A9 1,2 G+ 2D/3D Grafikprozessor)
Display	8 Zoll IPS Multitouch Bildschirm (1024x768 Pixel)
Speicher	1 GB DDR3, 8 GB Flash, über SD-Karte erweiterbar (64 GB)
Netzwerk	WLAN 802.11 b/g/n
USB	1x USB Mini USB 2.0/USB Host
Bluetooth Master	4.0
Lautsprecher	2.1 Lautsprechersystem (2x5 Watt + 1x 10 Watt Bass) 20Hz - 20 KHz SNR: 90dB
Kopfhörer	3,5 mm 5+5mV, 32 Ohm
Mikrofon	Integriert
Kamera	2 Megapixel Frontkamera
Betriebssystem	Android 4.4.2 Kitkat
Unterstützte Audioformate	MP3, WMA, FLAC, WAV, OGG, OGA, AAC, AMR, MIDI
Unterstützte Videoformate	MPEG-1/2, MPEG-4, DIVX-4/5/6, H.264, H.263, VC-1,MJPEG, VP6/8 bis max. 1920*1080P
Unterstützte Bildformate	JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG
Batterie (Akku)	Integrierter 5000 mA Akku
Unterstützte Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Schwedisch, Norwegisch, Dänisch, Italienisch und viele weitere...
Anschlüsse	USB Host Mini, SD-Kartenleser (max. 64 GB), Kopfhörer, Netzteil
Spannungsversorgung	100-240 Volt 1,5 A Eingang, 12 Volt 4 A Ausgang
Betriebstemperatur	5-40 Grad Celsius
Maße	Gerät: 35 cm (B) x 23 cm (H) x 12 cm (T) /// Verpackung: 41 cm (B) x 28 cm (H) x 17 cm (T)
Gewicht	2,12 kg (netto), 3,4 kg inkl. Verpackung